

「プログラムカード」取扱説明書

「プログラムカード V3.0」を、お買いあげいただきまして有り難うございます。
このプログラムカードは、C Tシリーズのために設計されています。他の物には使用できません。
初期不良の交換につきましては、発売日より8日以内とさせていただきます。

本製品は、4個のLEDと4個のボタンで構成されています。全てのパラメーター項目は、4個のボタンで変更します。

1. 低電圧保護閾値:

低電圧の閾値の設定が出来ます。00.0~49.9Vの範囲で、セル数に従って閾値の電圧を設定出来ます。

2. スタートパワー:

00%~29%の範囲に設定出来ます。条件の違いによって異なった電圧の設定が出来ます。

特にカー用スピコン、飛行機用高電圧のスピコンに適しています

キーの機能:

➡ 水平にカーソルを動かす。複数のある値を変更する。

2つの機能:



1. 全てのパラメータを見るため。
2. パラメーター項目に入るとき、オプション(値)を、修正する。0~9の数字が順番に回ります。

2つの機能:



1. パラメーター項目を知るときに、キーを押してそのパラメーターを入力する。
そのパラメーターの値がフラッシュするので、その値を修正します。
2. 修正が出来たらキーを押して、パラメーターの値を確認して終了。

WR パラメーターの設定が完了した後に、「WR」ボタンを押す事で、設定をスピコンに保存します。

プログラム手順:

1. 送信機を、PPMに切り替えて下さい。
2. プログラムカードの右上に、スピコンの極性を十分に確かめて接続します。(モーターは、接続しないで下さい)
3. バッテリーを、スピコンに接続すると、READと表示されます。
そして、プログラムカードは、自動的にカー用又は、飛行機用のスピコンを検知します。
4. ESCのバージョンを表示します。飛行機用の場合は、「P x.x」、カー用の場合は「C x.x」と表示されます。
そして、1秒後に最初の項目が表示されます。
5. 一番左のLEDは、1~8の項目変更に使います。右3個のLEDは、値のセットに使います。

項目仕様オプションか値のデフォルト

項 目	仕様	オプション又は、値	デフォルト
1. Cut Off Voltage	低電圧保護敷居	00.0V~49.9V	00.0V
2. Start Power Percent	スタートパワー%	00%~29%	00%(自動)
3. Advance Timing	タイミングモード	1.Low 2.Mid 3.Hight 4.Highest	2.Mid
4. Brake Mode	ブレーキモード	1.Off 2.Soft 3.Hard	1.OFF
5. Start Mode	スタートモード	1.Fast 2.Soft 3.Very soft	1.Fast
6. Cut off type	低電圧保護モード	1.Reduce power 2.Cut off	Reduce power
7. Throttle curve	スロットルカーブ	1.Curve1 2.Curve2 3.Curve3	Curve1
8. Motor rotation	モーター回転方向	1.Forward 2.Revrse	Forward

仕 様:

サイズ: 51X80X10mm

重 量: 25.9g

修 理:

水没、スルーホール基板の層間剥離や、曲がりがある場合は、修理不可能です。

修理及び、トラブルに関しては、まず直接当社に電話又は、メールでお問い合わせ下さい。

事前のご連絡無しに、商品を運賃着払いで送られてきた場合は、受け取れませんのでご了承下さい。

販売日を証明する領収書又は、ネット通販の場合は、販売店の納品書等が必要になります。

有限会社コスモテック

〒202-0004 東京都西東京市下保谷4-15-4

Tel. 042-438-9360 Fax. 042-438-9362

営業時間: 月~金 AM 9:00~17:00

技術的なご質問: AM10:00~15:00

本取扱説明書は、有限会社コスモテックの著作物です。